

Seção nominal (mm <sup>2</sup> )	Métodos de instalação definidos na tabela 1					
	A 1		A2		B1	
	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados	2 condutores carregados	3 condutores carregados
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0,5	7	7	7	7	9	8
0,75	9	9	9	9	11	10
1	11	10	11	10	14	12
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21
4	26	24	25	23	32	28
6	34	31	32	29	41	36
10	46	42	43	39	57	50
16	61	56	57	52	76	68
25	80	73	75	68	101	89
35	99	89	92	83	125	110
50	119	108	110	99	151	134
70	151	136	139	125	192	171
95	182	164	167	150	232	207
120	210	188	192	172	269	239
150	240	216	219	196	309	275
185	273	245	248	223	353	314
240	321	286	291	261	415	370
300	367	328	334	298	477	426
400	438	390	398	355	571	510
500	502	447	456	406	656	587
630	578	514	526	467	758	678
800	669	593	609	540	881	788
1000	767	679	698	618	1012	906